

ボルトスライダー仕様書		仕様書番号	1 - 8 3 5	製 作 者	井上 '08.02.06
		関連図面	S - 1 5 4 2 4		
型 式 S 3 P - 2 4 0 - 4 5					
方 式	1. 操作 (・手動) ・電動 ・手動/電動 2. 冷却 (・乾式) 3. 設備 ・据置 ・取付 (・移動)		4. 巻線 (・単巻) ・複巻 5. その他		
入 力	6. 相数 ・单相 (・3相3線) ・单相3線 7. 周波数(・50Hz) (・60Hz) ・ _____ Hz 8. 3相結線 (Y), V, - , Y - , - Y		9. 定格電圧 <u>200</u> V 10. 電圧変動率 _____ % 11. 定格時間 ・連続 (・最大) <u>4</u> H		
出 力	12. 相数 ・单相 (・3相3線) ・单相3線 13. 最大電圧 <u>240</u> V 14. 電圧調整範囲 <u>0</u> ~ <u>240</u> V 15. 電圧調整段階電圧 (・連続)・ _____ V 毎		16. 定格電流 <u>45</u> A 17. 容量 <u>15.5</u> kVA <u>200</u> V時 18. 電圧変動率 <u>5</u> % <u>240</u> V時 19.		
温 度 上 昇	20. コイル <u>90</u> 以下 但し、ブラシ直下1/2ターンの位置 21. 鉄芯 <u>85</u> 以下 22. トランス _____ 以下				
そ の 他	23. 絶縁抵抗 <u>10</u> M <u>500</u> Vメガ 24. 絶縁耐力 <u>1500</u> V 1分間 商用周波数 25. 付属品 (・無し) ・あり		26. 塗装色 ・マンセル5 Y 7 / 1 27. 摺動時間 約 _____ 秒 28. モ-タ-電源電圧 AC . 1 _____ V		
備 考	29. 概算重量 92 kg				
結 線 図					
<p>The diagram shows a three-phase input labeled 'INPUT' with terminals U, V, and W. These are connected to a motor winding represented by three stacked horizontal bars. A ground symbol (μ) is connected to the top bar. An output terminal is shown on the right labeled 'OUTPUT'.</p>					