

耐 圧 試 験 器 仕 様 書

承認	審査	作成

1. 型 式 HVT-20-5
2. 仕様書番号 No. 8-846
3. 外形図 M-85209 結線図 S-85234
4. 定 格
- | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----|
| 4-1. 入力電圧 | 単相 | <u>50/60</u> | Hz | <u>100</u> | V |
| 4-2. 入力切換方式 | <u>- - -</u> | | | | |
| 4-3. 最大出力電圧 | <u>2</u> | kV | 中間タップ | <u>-</u> | kV |
| 4-4. 出力調整 | <u>0~2</u> | kV | 連続可変 | | |
| 4-5. 出力電流 | <u>250</u> | mA | 容量 | <u>0.5</u> | kVA |
| 4-6. 定格時間 | <u>30</u> | 分 | | | |
| 4-7. 過電流設定 | <u>0.5/1/5/10/250</u> | mA | 切替 | | |
5. 特性及方式
- | | |
|-------------|--|
| 5-1. 過電流検出 | <u>即時動作過電流継電器</u> |
| 5-2. タイマー設定 | <u>0.12~1.2/0.3~3/1.2~12/3~30分 (切替式)</u> |
| 5-3. パネル計器 | 1次 <u>- -</u> 2次 <u>電圧計・電流計</u> |
| 5-4. 表示灯 | <u>電源(POWER), 耐圧中(TEST), 耐圧不良(NG)</u> |
| 5-5. ブザー | <u>耐圧不良時</u> |
| 5-6. 出力端子 | <u>1線アース式</u> |
| 5-7. 本体構造 | <u>携帯型</u> |
| 5-8. その他 | |
6. 絶縁耐力・絶縁抵抗
- | | | | | |
|--------------|------------|----|------------|----|
| 6-1. 1次-2次 間 | <u>3.0</u> | kV | <u>100</u> | MΩ |
| 6-2. 2次-アース間 | <u>3.0</u> | kV | <u>100</u> | MΩ |
| 6-3. 1次-アース間 | <u>1.5</u> | kV | <u>10</u> | MΩ |
7. 塗装色
- | | |
|-----|---------------------|
| パネル | <u>マンセル 2.5G9/1</u> |
| カバー | <u>マンセル 2.5G4/5</u> |
8. 附属品
- 高圧コネクタプラグ

10. 備 考

2次電圧計は3次巻方式線とする。
 ゼロクロス投入方式
 ゼロボルトスタート機能付(端子5・6間ショートにて機能キャンセル)
 リモートコントロール機能付