

耐 圧 試 験 器 仕 様 書

承認	審査	作成

1. 型 式 HVT-50-5

2. 仕様書番号 No. 8-850

3. 外形図 M-85209 結線図 S-85234

4. 定 格

4-1. 入力電圧	単相 <u>50/60</u> Hz <u>100</u> V
4-2. 入力切換方式	<u>- -</u>
4-3. 最大出力電圧	<u>5</u> kV 中間タップ <u>-</u> kV
4-4. 出力調整	<u>0~5</u> kV 連続可変
4-5. 出力電流	<u>100</u> mA 容量 <u>0.5</u> kVA
4-6. 定格時間	<u>30</u> 分
4-7. 過電流設定	<u>0.5/1/5/10/100</u> mA 切替

5. 特性及方式

5-1. 過電流検出	即時動作過電流継電器
5-2. タイマー設定	<u>0.12~1.2/0.3~3/1.2~12/3~30分</u> (切替式)
5-3. パネル計器	1次 <u>- -</u> 2次 <u>電圧計・電流計</u>
5-4. 表示灯	<u>電源 (POWER), 耐圧中 (TEST), 耐圧不良 (NG)</u>
5-5. ブザー	<u>耐圧不良時</u>
5-6. 出力端子	<u>1線アース式</u>
5-7. 本体構造	<u>携帯型</u>
5-8. その他	

6. 絶縁耐力・絶縁抵抗

6-1. 1次-2次 間	<u>7.5</u> kV <u>100</u> MΩ
6-2. 2次-アース間	<u>7.5</u> kV <u>100</u> MΩ
6-3. 1次-アース間	<u>1.5</u> kV <u>10</u> MΩ

7. 塗装色

パネル	<u>マンセル 2.5G9/1</u>
カバー	<u>マンセル 2.5G4/5</u>

8. 附属品

高圧コネクタプラグ

10. 備 考

2次電圧計は3次巻方式線とする。
 ゼロクロス投入方式
 ゼロボルトスタート機能付(端子5・6間ショートにて機能キャンセル)
 リモートコントロール機能付