

ボルトスライダー仕様書		仕様書番号	1 - 2 1 5 7	製 作 者	井上 '08.02.04
		関連図面	S - A 2 7 4 2		
型 式		S - 1 3 0 - 1 5 0			
方 式	1. 操作 (・手動) ・電動    ・手動 / 電動		4. 巻線 (・単巻) ・複巻		
	2. 冷却 (・乾式)				
	3. 設備    ・据置    ・取付 (・移動)		5. その他		
入 力	6. 相数 (・単相) ・3相3線    ・単相3線		9. 定格電圧 <u>1 0 0</u> V		
	7. 周波数(・50Hz)(・60Hz) ・ _____ Hz		10. 電圧変動率 _____ %		
	8. 3相結線    Y, V,    - , Y - ,    - Y		11. 定格時間    ・連続 (・最大) <u>4</u> H		
出 力	12. 相数 (・単相) ・3相3線    ・単相3線		16. 定格電流 <u>1 5 0</u> A		
	13. 最大電圧 <u>1 3 0</u> V		17. 容量 <u>1 5</u> kVA <u>1 0 0</u> V時		
	14. 電圧調整範囲 <u>0</u> ~ <u>1 3 0</u> V		18. 電圧変動率 <u>5</u> % <u>1 3 0</u> V時		
	15. 電圧調整段階電圧 (・連続) ・ _____ V 毎		19.		
温 度 上 昇	20. コイル <u>9 0</u> 以下    但し、ブラシ直下 1 / 2 タ - ンの位置				
	21. 鉄芯 <u>8 5</u> 以下				
	22. トランス    _____    以下				
そ の 他	23. 絶縁抵抗 <u>1 0</u> M <u>5 0 0</u> Vメガ		26. 塗装色    ・マンセル <u>5 Y 7 / 1</u>		
	24. 絶縁耐力 <u>1 5 0 0</u> V 1分間    商用周波数		27. 摺動時間    約 _____ 秒		
	25. 付属品    (・無し) ・あり		28. モ-タ-電源電圧 AC . 1    _____ V		
備 考	29. 概算重量    9 5 kg				

結 線 図

