

ボルトスライダ仕様書		仕様書番号	1 - 9 1 1 - C	製 作 者	井上 '08.02.05
		関連図面	S - 1 4 0 1 0 - A		
型 式		S - 2 6 0 - 1 0 B			
方 式	1 . 操作 (・ 手動) ・ 電動 ・ 手動 / 電動		4 . 巻線 (・ 単巻) ・ 複巻		
	2 . 冷却 (・ 乾式)				
	3 . 設備 ・ 据置 (・ 取付) ・ 移動		5 . その他		
入 力	6 . 相数 (・ 単相) ・ 3 相 3 線 ・ 単相 3 線		9 . 定格電圧 <u>2 0 0</u> V		
	7 . 周波数 (・ 50Hz) (・ 60Hz) ・ _____ Hz		10 . 電圧変動率 _____ %		
	8 . 3 相結線 Y , V , - , Y - , - Y		11 . 定格時間 ・ 連続 (・ 最大) <u>4</u> H		
出 力	12 . 相数 (・ 単相) ・ 3 相 3 線 ・ 単相 3 線		16 . 定格電流 <u>1 0</u> A		
	13 . 最大電圧 <u>2 6 0</u> V		17 . 容量 <u>2</u> k V A <u>2 0 0</u> V 時		
	14 . 電圧調整範囲 <u>0</u> ~ <u>2 6 0</u> V		18 . 電圧変動率 <u>5</u> % <u>2 6 0</u> V 時		
	15 . 電圧調整段階電圧 (・ 連続) ・ _____ V 毎		19 .		
温 度 上 昇	20 . コイル <u>9 0</u> 以下 但し、ブラシ直下 1 / 2 タ - ンの位置				
	21 . 鉄芯 <u>8 5</u> 以下				
	22 . トランス _____ 以下				
そ の 他	23 . 絶縁抵抗 <u>1 0</u> M <u>5 0 0</u> V メガ		26 . 塗装色 ・ <u>マンセル 5 Y 7 / 1</u>		
	24 . 絶縁耐力 <u>1 5 0 0</u> V 1 分間 商用周波数		27 . 摺動時間 約 _____ 秒		
	25 . 付属品 (・ 無し) ・ あり		28 . モ - タ - 電源電圧 AC . 1 _____ V		
備 考	29 . 概算重量 <u>1 4 . 5</u> kg				
結 線 図					