

ボルトスライダー仕様書		仕様書番号	1 - 8 0 8 1	製 作 者	金谷 '10.05.13
		関連図面	S - D 0 5 0 5		
型 式		S - 2 6 0 - 2 . 5 M D			
方 式	1 . 操作 ・手動 ( ・電動 ) ・手動 / 電動		4 . 巻線 ( ・単巻 ) ・複巻		
	2 . 冷却 ( ・乾式 )		5 . その他		
入 力	6 . 相数 ( ・単相 ) ・ 3 相 3 線 ・単相 3 線		9 . 定格電圧 <u>2 0 0 V</u>		
	7 . 周波数 ( ・ 5 0 H z ) ( ・ 6 0 H z ) ・ _____ H z		1 0 . 電圧変動率 _____ %		
	8 . 3 相結線 Y , V , - , Y - , - Y		1 1 . 定格時間 ・連続 ( ・最大 ) <u>4 H</u>		
出 力	1 2 . 相数 ( ・単相 ) ・ 3 相 3 線 ・単相 3 線		1 6 . 定格電流 <u>2 . 5 A</u>		
	1 3 . 最大電圧 <u>2 6 0 V</u>		1 7 . 容量 <u>0 . 5 k V A</u> <u>2 0 0 V</u> 時		
	1 4 . 電圧調整範囲 <u>0</u> ~ <u>2 6 0 V</u>		1 8 . 電圧変動率 <u>5</u> % <u>2 6 0 V</u> 時		
温 度 上 昇	1 5 . 電圧調整段階電圧 ( ・連続 ) ・ _____ V 毎		1 9 .		
	2 0 . コイル <u>9 0</u> 以下 但し、ブラシ直下 1 / 2 タ - ンの位置				
	2 1 . 鉄芯 <u>8 5</u> 以下				
そ の 他	2 2 . トランス _____ 以下				
	2 3 . 絶縁抵抗 <u>1 0 M</u> <u>5 0 0 V</u> メガ		2 6 . 塗装色 ・マンセル <u>5 Y 7 / 1</u>		
	2 4 . 絶縁耐力 <u>1 5 0 0 V</u> 1 分間 商用周波数		2 7 . 摺動時間 約 <u>3 0</u> 秒		
備 考	2 5 . 付属品 ( ・無し ) ・あり		2 8 . モ - タ - 電源電圧 AC . 1 <u>2 0 0 V</u>		
	2 9 . 概算重量 <u>1 3 . 6 kg</u>				

結 線 図

