

ボルトスライダ仕様書		仕様書番号	1-2732	製 作 者	井上 , 08.02.04
		関連図面	S-D1980		
型 式 S-260-3B					
方 式	1. 操作 (・手動) ・電動 ・手動/電動      4. 巻線 (・単巻) ・複巻 2. 冷却 (・乾式) 3. 設備 ・据置 (・取付) ・移動              5. その他				
入 力	6. 相数 (・単相) ・3相3線 ・単相3線      9. 定格電圧 <u>200V</u> 7. 周波数(・50Hz) (・60Hz) ・ _____ Hz      10. 電圧変動率 _____ % 8. 3相結線 Y, V, Δ-Δ, Y-Δ, Δ-Y      11. 定格時間 ・連続 (・最大) <u>4H</u>				
出 力	12. 相数 (・単相) ・3相3線 ・単相3線      16. 定格電流 <u>3</u> A 13. 最大電圧 <u>260V</u> 17. 容量 <u>0.6</u> kVA <u>200V</u> 時 14. 電圧調整範囲 <u>0</u> ~ <u>260</u> V              18. 電圧変動率 <u>5</u> % <u>260V</u> 時 15. 電圧調整段階電圧 (・連続) ・ _____ V每      19.				
温 度 上 昇	20. コイル <u>90</u> °C 以下 但し、ブラシ直下1/2ターンの位置 21. 鉄芯 <u>85</u> °C 以下 22. トランス _____ °C 以下				
そ の 他	23. 絶縁抵抗 <u>10</u> MΩ <u>500</u> Vメガ              26. 塗装色 ・マンセル5Y7/1 24. 絶縁耐力 <u>1500</u> V 1分間 商用周波数      27. 摺動時間 約 _____ 秒 25. 付属品 (・無し) ・あり                      28. モーター電源電圧 AC. 1φ _____ V				
備 考	29. 概算重量 6.5 kg				
結 線 図					