

| | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|-------------|-----------------|
| ボルトスライダ仕様書 | | 仕様書番号 | 1 - 1345 | 製 作 者 | 井上 '08.02.05 |
| | | 関連図面 | S - A0078 | | |
| 型 式 | | S - 260 - 80 | | | |
| 方 式 | 1. 操作 (・手動) ・電動 ・手動/電動 4. 巻線 (・単巻) ・複巻 2. 冷却 (・乾式) 3. 設備 ・据置 ・取付 (・移動) 5. その他 | | | | |
| 入 力 | 6. 相数 (・単相) ・3相3線 ・単相3線 9. 定格電圧 <u>200</u> V 7. 周波数(・50Hz)(・60Hz) ・ _____ Hz 10. 電圧変動率 _____ % 8. 3相結線 Y, V, - , Y - , - Y 11. 定格時間 ・連続 (・最大) <u>4</u> H | | | | |
| 出 力 | 12. 相数 (・単相) ・3相3線 ・単相3線 16. 定格電流 <u>80</u> A 13. 最大電圧 <u>260</u> V 17. 容量 <u>16</u> kVA <u>200</u> V時 14. 電圧調整範囲 <u>0</u> ~ <u>260</u> V 18. 電圧変動率 <u>5</u> % <u>260</u> V時 15. 電圧調整段階電圧 (・連続)・ _____ V毎 19. | | | | |
| 温 度 上 昇 | 20. コイル <u>9.0</u> 以下 但し、ブラシ直下1/2ターンの位置 21. 鉄芯 <u>8.5</u> 以下 22. トランス _____ 以下 | | | | |
| そ の 他 | 23. 絶縁抵抗 <u>1.0</u> M <u>500</u> Vメガ 26. 塗装色 ・マンセル5Y7/1 24. 絶縁耐力 <u>1500</u> V 1分間 商用周波数 27. 摺動時間 約 _____ 秒 25. 付属品 (・無し) ・あり 28. モ-タ-電源電圧 AC. 1 _____ V | | | | |
| 備 考 | 29. 概算重量 110 kg | | | | |
| 結 線 図 | | | | | |
| <p style="text-align: center;">(4P)</p> | | | | | |