

| | | | | | |
|------------------|--|---------------------|--|-------------|-----------------|
| ボルトスライダー仕様書 | | 仕様書番号 | 1 - 8 8 8 - B | 製 作 者 | 井上 '08.02.06 |
| | | 関連図面 | S - 1 5 4 2 6 | | |
| 型 式 | | S 3 P - 2 4 0 - 5 B | | | |
| 方 式 | 1. 操作 (・手動) ・電動 ・手動 / 電動 2. 冷却 (・乾式) 3. 設備 ・据置 (・取付) ・移動 | | 4. 巻線 (・単巻) ・複巻 5. その他 | | |
| 入 力 | 6. 相数 ・单相 (・3相3線) ・单相3線 7. 周波数(・50Hz) (・60Hz) ・ _____ Hz 8. 3相結線 (Y), V, - , Y - , - Y | | 9. 定格電圧 <u>200</u> V 10. 電圧変動率 _____ % 11. 定格時間 ・連続 (・最大) <u>4</u> H | | |
| 出 力 | 12. 相数 ・单相 (・3相3線) ・单相3線 13. 最大電圧 <u>240</u> V 14. 電圧調整範囲 <u>0</u> ~ <u>240</u> V 15. 電圧調整段階電圧 (・連続)・ _____ V 毎 | | 16. 定格電流 <u>5</u> A 17. 容量 <u>1.73</u> kVA <u>200</u> V時 18. 電圧変動率 <u>5</u> % <u>240</u> V時 19. | | |
| 温 度 上 昇 | 20. コイル <u>90</u> 以下 但し、ブラシ直下1/2ターンの位置 21. 鉄芯 <u>85</u> 以下 22. トランス _____ 以下 | | | | |
| そ の 他 | 23. 絶縁抵抗 <u>10</u> M <u>500</u> Vメガ 24. 絶縁耐力 <u>1500</u> V 1分間 商用周波数 25. 付属品 (・無し) ・あり | | 26. 塗装色 ・マンセル5 Y 7 / 1 27. 摺動時間 約 _____ 秒 28. モ-タ-電源電圧 AC . 1 _____ V | | |
| 備 考 | 29. 概算重量 <u>13.5</u> kg | | | | |

結 線 図

