

ボルトスライダー仕様書		仕様書番号	1 - 4 7 1 3	製 作 者	井上 '08.02.04
		関連図面	S - 1 6 3 0 5		
型 式		V - 2 6 0 - 2 . 5			
方 式	1 . 操作 (・ 手動) ・ 電動 ・ 手動 / 電動		4 . 巻線 (・ 単巻) ・ 複巻		
	2 . 冷却 (・ 乾式)				
	3 . 設備 (・ 据置) ・ 取付 ・ 移動		5 . その他		
入 力	6 . 相数 (・ 単相) ・ 3 相 3 線 ・ 単相 3 線		9 . 定格電圧 <u>2 0 0 V</u>		
	7 . 周波数 (・ 50Hz) (・ 60Hz) ・ _____ Hz		10 . 電圧変動率 _____ %		
	8 . 3 相結線 Y , V , - , Y - , - Y		11 . 定格時間 ・ 連続 (・ 最大) <u>4 H</u>		
出 力	12 . 相数 (・ 単相) ・ 3 相 3 線 ・ 単相 3 線		16 . 定格電流 <u>2 . 5 A</u>		
	13 . 最大電圧 <u>2 6 0 V</u>		17 . 容量 <u>5 0 0 V A</u> <u>2 0 0 V</u> 時		
	14 . 電圧調整範囲 <u>0</u> ~ <u>2 6 0 V</u>		18 . 電圧変動率 <u>5</u> % <u>2 6 0 V</u> 時		
温 度 上 昇	15 . 電圧調整段階電圧 (・ 連続) ・ _____ V 毎		19 .		
	20 . コイル <u>9 0</u> 以下 但し、ブラシ直下 1 / 2 タ - ンの位置				
	21 . 鉄芯 <u>8 5</u> 以下				
そ の 他	22 . トランス _____ 以下				
	23 . 絶縁抵抗 <u>1 0 M</u> <u>5 0 0 V</u> メガ		26 . 塗装色 ・ <u>マンセル 5 Y 7 / 1</u>		
	24 . 絶縁耐力 <u>1 5 0 0 V</u> 1 分間 商用周波数		27 . 摺動時間 約 _____ 秒		
備 考	25 . 付属品 (・ 無し) ・ あり		28 . モ - タ - 電源電圧 AC . 1 _____ V		
	29 . 概算重量 <u>3 . 6 kg</u>				
結 線 図					