

ボルトスライダー仕様書		仕様書番号	1 - 1 1 1 5	製 作 者	井上 '08.02.04
		関連図面	S - 1 9 1 8 1		
型 式 S - 1 3 0 - 1 0 0					
方 式	1 . 操作 (・手動) ・電動 ・手動 / 電動 4 . 巻線 (・単巻) ・複巻 2 . 冷却 (・乾式) 3 . 設備 ・据置 ・取付 (・移動) 5 . その他				
入 力	6 . 相数 (・単相) ・3相3線 ・単相3線 9 . 定格電圧 <u>1 0 0</u> V 7 . 周波数(・50Hz)(・60Hz) ・ _____ Hz 10 . 電圧変動率 _____ % 8 . 3相結線 Y , V , - , Y - , - Y 11 . 定格時間 ・連続 (・最大) <u>4</u> H				
出 力	12 . 相数 (・単相) ・3相3線 ・単相3線 16 . 定格電流 <u>1 0 0</u> A 13 . 最大電圧 <u>1 3 0</u> V 17 . 容量 <u>1 0</u> k V A <u>1 0 0</u> V時 14 . 電圧調整範囲 <u>0</u> ~ <u>1 3 0</u> V 18 . 電圧変動率 <u>5</u> % <u>1 3 0</u> V時 15 . 電圧調整段階電圧 (・連続) ・ _____ V 毎 19 .				
温 度 上 昇	20 . コイル <u>9 0</u> 以下 但し、ブラシ直下 1 / 2 タ - ンの位置 21 . 鉄芯 <u>8 5</u> 以下 22 . トランス _____ 以下				
そ の 他	23 . 絶縁抵抗 <u>1 0</u> M Ω <u>5 0 0</u> Vメガ 26 . 塗装色 ・マンセル 5 Y 7 / 1 24 . 絶縁耐力 <u>1 5 0 0</u> V 1 分間 商用周波数 27 . 摺動時間 約 _____ 秒 25 . 付属品 (・無し) ・あり 28 . モ - タ - 電源電圧 AC . 1 φ _____ V				
備 考	29 . 概算重量 5 2 kg				
結 線 図 					