

ボルトスライダー仕様書		仕様書番号	1 - 1 2 1 9	製 作 者	井上 '08.02.06
		関連図面	S - 1 6 0 9 8		
型 式 S 3 P - 2 4 0 - 1 0					
方 式	1 . 操作 (・ 手動) ・ 電動 ・ 手動 / 電動 4 . 巻線 (・ 単巻) ・ 複巻 2 . 冷却 (・ 乾式) 3 . 設備 (・ 据置) ・ 取付 ・ 移動 5 . その他				
入 力	6 . 相数 ・ 単相 (・ 3 相 3 線) ・ 単相 3 線 9 . 定格電圧 <u>2 0 0</u> V 7 . 周波数 (・ 50Hz) (・ 60Hz) ・ _____ Hz 10 . 電圧変動率 _____ % 8 . 3 相結線 (Y) , V , - , Y - , - Y 11 . 定格時間 ・ 連続 (・ 最大) <u>4</u> H				
出 力	12 . 相数 ・ 単相 (・ 3 相 3 線) ・ 単相 3 線 16 . 定格電流 <u>1 0</u> A 13 . 最大電圧 <u>2 4 0</u> V 17 . 容量 <u>3 . 4 6</u> k V A <u>2 0 0</u> V 時 14 . 電圧調整範囲 <u>0</u> ~ <u>2 4 0</u> V 18 . 電圧変動率 <u>5</u> % <u>2 4 0</u> V 時 15 . 電圧調整段階電圧 (・ 連続) ・ _____ V 毎 19 .				
温 度 上 昇	20 . コイル <u>9 0</u> 以下 但し、ブラシ直下 1 / 2 タ - ンの位置 21 . 鉄芯 <u>8 5</u> 以下 22 . トランス _____ 以下				
そ の 他	23 . 絶縁抵抗 <u>1 0</u> M Ω <u>5 0 0</u> V メガ 26 . 塗装色 ・ <u>マンセル 5 Y 7 / 1</u> 24 . 絶縁耐力 <u>1 5 0 0</u> V 1 分間 商用周波数 27 . 摺動時間 約 _____ 秒 25 . 付属品 (・ 無し) ・ あり 28 . モ - タ - 電源電圧 AC . 1 φ _____ V				
備 考	29 . 概算重量 <u>2 1 . 5</u> kg				

結 線 図

